



## Røg- og temperatur-sensor

### ANVENDELSE

Røg- og temperatursensoren kan anvendes i rum hvor der normalt ikke er brandalarmering, eller som ekstra intern alarmeringssikkerhed i f.eks. køkkener, stuer, opholdsrum eller opgange. Sensoren er trådløs og kører på almindelige standard batterier.

### ALARMERING

- Ved røg- og branddetektering udsender alarmeren en høj sirene.
- Alarmer modtages via IntelligentCARE app. Ved alarm vises, hvor sensoren er monteret.
- Alarmering ved lavt batteri

### MONTERING

Sensoren består af to dele, hvoraf bagpladen monteres på selve loftet, og sensoren kan herefter klikkes af og på.

### NETVÆRK

Sensoren kommunikerer trådløst med IntelligentCARE gateway/netværk.

### SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM16016
Netværk	Zigbee, trådløse kommunikationsstandard
Batteritype	CR123 standardbatteri x 1
Batterilevetid	3 år
Driftstemperatur	0° - 50° C
IP-klassifisering	IP20
Dimensioner	Ø65 x 40 mm