

# Røgsensor

## (CM-869-SMOKE)

### ANVENDELSE

Røgsensoren kan anvendes i rum hvor der normalt ikke er brandalarmering, eller som ekstra intern alarmerings- sikkerhed i f.eks. køkkener, stuer, opholdsrum eller op- gange. Røgsensoren er trådløs og kører på almindelige standard batterier.

### ALARMERING

- Ved røgdetektering udsender alarmeren en høj sirene.
- Alarmer modtages via IntelligentCARE app, med besked om hvor sensoren er monteret.
- Alarmering ved lavt batteri.

### FUNKTIONER OG FORDELE

- Høj stabilitet med en høj sensitivitet.
- Har et teknologisk optisk kammer til at opfange potentielt skadelige røgparkler, og er mikroprocessorstyret med 100% pålidelighed.
- Alarmeren har en lydstyrke på 95 dB. Sensoren har en alarm test- og slukknop.
- Er trådløs for nem og hurtig installation.



### MONTERING

Røgsensoren består af to dele, hvoraf bagpladen monteres på selve loftet, og sensoren kan herefter klikkes af og på.

### NETVÆRK

Installeres med IntelligentCARE gateway/netværk.

## SPECIFIKATIONER

Varenummer ICM16014

Netværk 869 MHz

Batteritype Alkaline AAA x 4

Batterilevetid 2,5 år (Ved gennemsnitlig 1 aktivering pr. dag.)

Driftstemperatur -10° til +45° C

IP-klassifisering IP20

Fugtighed Op til 95% i ikke kondenserende

Dimensioner Ø105 x 42 mm

Vægt 211 gram (inkl. batterier)

IntelligentCARE®

www.intelligentcare.com | T: +45 70 27 66 45