



ICM11006

ICM11005

PRODUKTARK (Ver. 1.0)

Motorvrider kasselås med RFID venstre/højre (AT-MV-RFID-LFT / AT-MV-RFID-RGT)

ANVENDELSE

Motorvrider kasselås med RFID til erstatning eller ny-montering på kasselås. Kasselåsen er fallelås.

Med en motorvrider monteret på en dørlås, er det muligt for plejepersonalet på bosteder og borgere i eget hjem, at låse døre op med brik eller adgangskort. Dørlåsen med motorvrider kan også låses op via vores software eller med eksisterende nøgle.

SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM11006 (Til venstrehængslet dør)
Varenummer	ICM11005 (Til højrehængslet dør)
Drejningsmoment	Max. 1,6 Nm
Forbrug motor	50-1000 mA (konfigurerbar)
Forbrug kobling	100 mA 24VDC
Forbrug RFID læser	<80 mA
RFID læser	Mifare 1K, 4K, Ultraligt
Detekteringsafstand	Op til 10 cm - RFID kort
Ledningslængde	2,4 meter
Driftstemperatur	0° - +40° C
IP-klassifisering	IP20
Dimensioner	197 x 94 x 90 mm
Vægt	986 g
CE-mærkning	CE-RoHS

FUNKTIONER OG FORDELE

- Motorvrideren passer til alle døertyper inkl. branddøre.
- En dørlås med motorvrider er altid online, kører på strøm og er vedligeholdelsesfri.
- Indeholder batteribackup.
- Adgang til fuld log over alle aktiviteter.
- Sikkerhedskobling til vridindgreb.
- Enkel opsætning og tilslutning.
- Har indbygget RFID læser, som læser nøglekort.

MONTERING

Tilsluttes IntelligentCARE gateway. Motorvrider beslag monteres med eksisterende skruer til vridergreb. Motorvrideren monteres på indersiden af døren, og tilsluttes almindelig strøm.

Ordforklaringer

- Låsekasse: Placeres i en lomme indvendigt i dørkarmen.
 Kasselås: Placeres udvendigt på døren på indersiden.
 Fallelås: Smæklås som kan låse uden brug af nøgle.